

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Обозначение прибора при заказе (до 11.07.2025)

При заказе необходимо указать тип и конструктивное исполнение прибора, пятиразрядный цифровой код, определяющий номинальное значение входного сигнала, наличие или отсутствие порта RS-485, наличие или отсутствие аналогового выхода, наличие или отсутствие дополнительных реле, вариант питания.

Схема кода условного обозначения синхрооскопов Ц9285

Ц9285	У	□	□	□	□	□	
							Питание прибора: 1 — 220AC; 2 — 220AC/DC; 3 — 24DC; Н — указывается после кода*. *возможно исполнение на любой номинал от 100 до 240 V, в таком случае номинальное значение (в вольтах) и род тока указывается после кода, например: 230AC, 230AC/DC .
							Дискретные выходы (DO): 0 — отсутствуют; 1 — 4×DO.
							Аналоговые выходы: 0 — отсутствуют; 1 — -5-0-5 mA (2 выхода).
							Количество интерфейсов RS-485: 1 — 1×RS-485 (Modbus RTU).
							Входной сигнал, напряжение переменного тока: 1 — Uном = 100 V (диапазон измерений: 40–120 V); 2 — Uном = 220 V (диапазон измерений: 88–264 V); 3 — Uном = 380 V (диапазон измерений: 152–456 V).
							Корпус прибора: У — 120×120×148 mm.

Пример кода условного обозначения синхрооскопа Ц9285:

Синхрооскоп Ц9285 в корпусе У (120×120×148 mm), диапазон измерений входного сигнала 88–264 V, один порт RS-485, два аналоговых выхода -5-0-5 mA, 4 дискретных выхода, питание прибора 220AC/DC:

Ц9285У 21112

					УИМЯ.411600.075 РЭ			Лист
								23
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата	